

La balise de détresse personnelle 406 Mhz, la plus petite et la plus légère du marché !

- PLB 406 Mhz avec récepteur GPS et Strobe intégrés !
- Fonctionne avec le système international satellitaire de sauvetage Cospas-Sarsat : transmission de l'identité et de la position du mobile en détresse, couverture mondiale, service d'alerte gratuit (pas d'abonnement)
- LED Strobe intégrée facilitant votre repérage par les équipes de recherche et sauvetage
- Après son activation, la balise transmet l'identifiant du porteur sur 406 Mhz et un signal de radio-ralliement sur 121,5 Mhz pour faciliter les recherches
- Récepteur GPS interne (66 canaux) fournissant aux autorités un positionnement à 100 m
- Temps d'acheminement de l'alerte env. 5 minutes
- Compacte et légère, elle trouve sa place dans la poche des skieurs, grimpeurs, pilotes et autres passionnés des sports de plein air
- Livrée avec dragonne de poignet
- Housse de flottabilité disponible en option pour les utilisations en navigation
- Antenne plate en acier trempé, qui s'enroule autour du boîtier pour un rangement aisé et un déploiement rapide

Spécifications Techniques :

Taille : 33 x 99 x 48 mm

Poids : 130 gr.

Température de stockage : -40°C à +70°C

Batteries: lithium Classe 2, (non-dangereux)

Durée minimale d'émission : 24 heures (certifié) à -20°C

Durée d'émission typique : 30 heures à -20°C

Matériaux : polycarbonate

Couleur : Jaune fluo haute visibilité

Antenne à déploiement manuel

Activation manuelle en deux étapes :

1/Déploier l'antenne - 2/Appuyer sur le bouton ON et orienter vers le ciel.

Étanche : 5 m durant 1 heure, 10 m durant 10 min.

Ne flotte pas. Option housse flottante : réf 9521

Garantie : 5 ans

Autotest permettant une vérification des circuits internes, de la batterie, de l'émetteur 406Mhz et du GPS

Durée de vie de la batterie : 5 ans

Certification : COSPAS-SARSAT - Juillet 2011

Modèle PLB 375 (P/N.: 2880)



Accessoires en option

Housse de flottabilité

Réf.9521

Conteneur plongée

Réf. 9522



La balise doit être programmée en fonction de la nationalité de l'utilisateur et enregistrée auprès des autorités compétentes (identité, type de mobile, contact à prévenir en cas d'urgence)

Nous contacter pour tous renseignements

+33 (0)2 53 35 88 66 - contact@sierraecho.fr

Place Jean Monnet - 56270 Ploemeur - France

www.sierraecho.fr